

eFGK - LV Arbeitskanäle & Funkverkehrskreise

Die Betriebsleitung des Fernmeldebetriebes unterliegt grundsätzlich dem lokal zuständigen Landesverband. Hierzu gehören auch die Arbeitskanal- und Funkverkehrskreiszuordnung im DLRG-Betriebsfunk. Diese und weitere Funktionen der Funkbetriebsleitung sind in der eFGK im Bereich ORGANISATION | VERWALTUNG DLRG-BETRIEBSFUNK" abgebildet. Die Verwaltung der Arbeitskanäle und Funkverkehrskreise für die Untergliederungen ist über diese Funktion zu erreichen:



Gültig für Gliederungsebene

- Landesverband
- Dem delegierenden Landesverband untergeordnete Bezirke. Der Bezirks-Anwender muss die eFGK-ISC-Rolle "eFGK-User" haben.

Voraussetzung

- DLRG-Account hat die eFGK-ISC-Rolle "eFGK-LV-BtrLtg" für den Landesverband.
- Die LV Stammdaten sind vollständig hinterlegt.
- Hat der Landesverband die Aufgabe an seine Bezirke delegiert, so braucht der Bezirks-Nutzer die eFGK-ISC-Rolle "eFGK-User" auf Bezirksebene.

Arbeitskanäle und Funkverkehrskreise

Arbeitskanäle und Funkeverkrehskreise									
Es werden nur Gleichungen angezeigt, die über mindestens ein Diagramm im DGS-Steuerblock verfügen.									
Suchbegriff Suchbegriff ändern		25 pro Seite Zurück							
Eintrag	Eintragsnummer	Eintragung	Eintragung	PLZ	Ort	Eintragsbeschreibung	Arbeitskanal	Arbeitskanal	Arbeitskanal
	01496100	00-Staaten	---	01111	Meinungen	DD1	0,80-90	01	
	01496100	00-Staaten	Eintragung für Dots	0345	Meinungen	Eintragsbeschreibung	0,80-90	01	
	01496100	00-Staaten	Eintragung 1	0345	Meinungen	Eintragsbeschreibung	0,80-90	01	
	01496100	00-Staaten	Eintragung für Reparatur	0368	Klein	Eintragsbeschreibung	Eintragsbeschreibung	01	

Erläuterungen Funktion "Arbeitskanäle und Funkverkehrskreise"

Auf der Übersichtsseite werden die eigene Gliederung und deren Untergliederungen angezeigt, sowie die zur Gliederung gehörenden Feststationen.

Eine Erstzuordnung bzw. Anpassung erfolgt über das Aktions-Icon



 in der entsprechenden Zeile, das immer auf die Bearbeitungsseite der entsprechenden Gliederung führt, auf der die Angaben für die Gliederung und alle zugeordneten Feststationen erfolgt.

Fehlende Arbeitskanäle oder Funkverkehrskreise werden durch einen roten Platzhalter angezeigt - zusätzlich wird ein Hinweis-Icon in der Zeile angezeigt.

Hinweis

Es werden ausschließlich die Untergliederungen angezeigt, die mindestens ein Endgerät für den DLRG-Betriebsfunk in ihrem Bestand bzw. in Erfassung haben.

Gliederung

In der Bearbeitungsansicht werden Informationen zur Gliederung angezeigt.

Der Status "eFGK-Nutzung" gibt darüber Aufschluss, ob die Gliederung die eFGK nutzen darf.

Inhalt

- Gültig für
Gliederungsebene
- Arbeitskanäle und
Funkverkehrs-kreise
 - Erläuterungen
Funktion
"Arbeitskanäle
und
Funkverkehrs-kreise"
 - Gliederung
 - Feststationen
der Gliederung



Allgemeine Bedienelemente

Hinweise zur allgemeinen Navigation und Bedienelementen sind unter [eFGK - Allgemeine Seitenelemente](#) erläutert.

» Untergliederung » Funkverkehrsnetze und Funkverkehrsbausteine

Arbeitskanäle und Funkverkehrskreise

Es werden nur Gegenstände angezeigt, die über mindestens ein Endgerät in DLRG-Sichtfeldung verfügen.

Speichern
Abbrechen

EDV-Nummer	1601100
Etage	00
Bezeichnung	Ordnungsgruppe
Name	Muster
efGK-Notierung	einzelst
Anzahl aktive Endgeräte	analog: 4, digital: 42, digital infra: 2, FS analog: 0, FS digital: 5, FS digital infra: 0
Funkverkehrsleits	Musterstadt Name des Funkverkehrsleites ist nur die Ort-Gliederungs-Stations-Nachschreibung für die Gliederung bzw. Positioniert - Beispiel: Adler-Hausstadt 010015 -> Klüsterstadt
Arbeitskanal	DLRG 01 (DLRG-Ebene 1: besetzt)

Unter **Funkverkehrskreis** ist die entsprechende Teilinformation für den Rufnamen der Gliederung als Freitext anzugeben (*Aufbau Funkrufname*: Kennwort - Funkverkehrskreis - Unterscheidungsmerkmale) - **hier sind keine vollständigen Rufnamen anzugeben! Die konkreten Funkrufnamen können die Gliederungen an den Endgeräten im entsprechenden Feld hinterlegen.**



Wichtig!

Der Funkverkehrskreis **muss** innerhalb des Landesverbandes einmalig sein - es erfolgt eine entsprechende Prüfung. Dies gilt auch, wenn die Funktion an die Bezirke delegiert wurde.

Feststationen dürfen abweichend davon den selben Funkverkehrskreis wie die Gliederung haben, zu der sie gehören.

Aufgrund des Umgangs mit Änderungen an Feststationen innerhalb der eFGK kann es bei der Zuordnung zu einer Konfliktmeldung kommen, die anhand der Übersicht hier nicht direkt nachvollziehbar ist. Ursache ist in diesem Fall, dass versucht wird, zwei Feststationen unterschiedlicher Gliederungen, die sich im Änderungs-Prozess befinden, dem selben Funkverkehrskreis zuzuordnen. Sichtbar wird es hier erst, wenn der Feststations-Prozess abgeschlossen wurde.

Unter **Arbeitskanal** ist die entsprechende DLRG-Kanal-Bezeichnung auszuwählen, die der Gliederung zugewiesen werden soll.

- Arbeitskanal DLRG 01 bis DLRG 04 sind gemäß Systemhandbuch für die analoge Nutzung
- Arbeitskanal DLRG 05 bis DLRG 12 sind gemäß Systemhandbuch für die digitale Nutzung
- Arbeitskanal DLRG 13 bis DLRG 16 sind gemäß Systemhandbuch für die digitale Repeater-Nutzung



Tipp

Über die Funktion "Endgeräte lesen" und "Feststationen lesen" unter "Organisation | VERWALTUNG DLRG-BETRIEBSFUNK" besteht die Möglichkeit, sich alle Endgeräte und Feststationen inklusive der Untergliederungen anzeigen zu lassen, um einen zur Technik passenden Arbeitskanal auswählen zu können - unter Berücksichtigung eventueller Kanalnutzung der angrenzenden Gliederungen.

Zusätzlich findet ihr in der Zeile "Anzahl aktive Endgeräte" eine Aufstellung der aktuellen Endgerätezahlen der Gliederung im Status "aktiv". Im Workflow befindliche Endgeräte werden hier nicht berücksichtigt.

Bezeichnung	Aussage
analog	Anzahl rein analog nutzbarer HRTs/MRTs
digital	Anzahl DMR@DLRG-fähiger HRTs/MRTs (analog und digital nutzbar)
digital Infra	Anzahl digitaler Repeater ohne Zuordnung zu einer Feststation
FS analog	Anzahl Feststationen mit Zuordnung eines rein analog nutzbaren HRT/MRT
FS digital	Anzahl Feststationen mit Zuordnung eines analog und digital nutzbaren HRT/MRT
FS digital Infra	Anzahl Feststationen mit Zuordnung eines rein digitalen Repeaters

FESTSTATION "FESTSTATION 1"

Funkverkehrskreis

Arbeitskanal

DLRG Kanal 10 (signa)

FESTSTATION "FESTSTATION 2"

Funkverkehrskreis

Arbeitskanal

DLRG Kanal 7 (signa)

Feststationen der Gliederung

Im zweiten Bereich der Seite werden die **Feststationen der Gliederung** angezeigt.

An dieser Stelle kann jeder Feststation ein entsprechender **Arbeitskanal und Funkverkehrskreis** erstmalig zugeordnet oder angepasst werden, wenn dies durch den LV nicht bereits während der [Feststationsfreigabe](#) erfolgt ist. Es stehen die selben Arbeitskanäle wie oben beschrieben zur Auswahl.



Tipp

Über die Funktion "Feststationen lesen" unter "Organisation | VERWALTUNG DLRG-BETRIEBSFUNK" besteht die Möglichkeit, sich alle Feststationen inklusive der Untergliederungen anzeigen zu lassen, um einen korrekten Arbeitskanal auswählen zu können.



Wichtig!

Der Funkverkehrskreis **muss** innerhalb des Landesverbandes einmalig sein. **Bei einer Feststation darf er identisch zum Funkverkehrskreis der Gliederung sein, zu der die Feststation gehört** - es erfolgt eine entsprechende Prüfung. Dies gilt auch, wenn die Funktion an die Bezirke delegiert wurde.

Der **Arbeitskanal** kann identisch zur Gliederung sein. Es kann bei lokalem Bedarf jedoch auch ein abweichender Arbeitskanal zugeordnet werden. In der Regel ist dies eine Absprache zwischen LV und Bezirk/Ortsgruppe.



Hinweis

Alle Arbeitskanal- und Funkverkehrskreise werden der Gliederung im Bereich Funkbetriebshinweise direkt angezeigt. Feststationen werden dort nur angezeigt, wenn mindestens der Arbeitskanal oder der Funkverkehrskreis zugeordnet worden sind.